

HONDA

Generadores Insonorizados

EU10 • EU22 • EU30 • EU70



Línea de generadores insonorizados EU para equipos de alta tecnología.

Uso comercial e industrial, productoras de televisión, laboratorios, clínicas móviles y electrónica fina.



insonorizado



Tecnología Inverter

Energía de alta calidad

GENERADOR EU10

1 KVA = 1000 watts

Reg. Automático Voltaje
Interruptor de Sobrecarga
Alerta de Aceite
Arranque
Peso Seco
Cap. Dep. Combustible
Autonomía Max Eco
Nivel de Ruido
Salida CC Nominal
Voltaje
Frecuencia Hz
Potencia Nominal CA
Amperaje Nominal

Sistema Inversor
✓
✓
Manual
13 kg.
2,1 lts.
8 hrs. al 25% de carga
59 dB a 7 metros
12V · 96W · 8A
230 V
50 Hz
0,9 Kva
3,9 A



EJEMPLO DE CAPACIDAD



= 1.000 watts



OPCIÓN DE DUPLICAR
POTENCIA



insonorizado



GENERADOR EU22

2.2 KVA = 2200 watts

Reg. Automático Voltaje
Interruptor de Sobrecarga
Alerta de Aceite
Arranque
Peso Seco
Cap. Dep. Combustible
Autonomía Max Eco
Nivel de Ruido
Salida CC Nominal
Voltaje
Frecuencia Hz
Potencia Nominal CA
Amperaje Nominal

Sistema Inversor
✓
✓
Manual (piola retráctil)
21.1 kg.
3,6 lts.
8 hrs. al 25% de carga
57 dB a 7 metros
12V - 96W - 8.3A
230 V
50 Hz
1,8 Kva
8.3 A



EJEMPLO DE CAPACIDAD



= 2.200 watts



OPCIÓN DE DUPLICAR
POTENCIA



insonorizado



GENERADOR EU30

3 KVA = 3000 watts

Reg. Automático Voltaje
Interruptor de Sobrecarga
Alerta de Aceite
Arranque
Peso Seco
Cap. Dep. Combustible
Autonomía Max Eco
Nivel de Ruido
Salida CC Nominal
Voltaje
Frecuencia Hz
Potencia Nominal CA
Amperaje Nominal

Sistema Inversor
✓
✓
Eléctrico y Manual
61 kg.
13,3 lts.
20 hrs. al 25% de carga
58 dB a 7 metros
12 V
230 V
50 Hz
2,8 Kva
12,2 A



Rubros habituales que usan EU30: Foodtrucks, Productoras, Construcción, Canales de Televisión, Empresas de Servicios y Hogar.



OPCIÓN DE DUPLICAR
POTENCIA



insonorizado



GENERADOR EU70

7 KVA = 7000 watts

Reg. Automático Voltaje
Interruptor de Sobrecarga
Alerta de Aceite
Arranque
Peso Seco
Cap. Dep. Combustible
Autonomía Max Eco
Nivel de Ruido
Salida CC Nominal
Voltaje
Frecuencia Hz
Potencia Nominal CA
Amperaje Nominal

Sistema Inversor
✓
✓
Eléctrico y Manual
118 kg.
19,2 lts.
17,5 hrs. al 25% de carga
60 dB a 7 metros
12 V
230 V
50 Hz
5,5 Kva
23,9 A



Único con inyección electrónica y convertidor catalítico. Ideal para profesionales que requieren mayor potencia, máxima calidad de corriente y bajos niveles de ruido.



insonorizado

